

小劇場 照明設備一覽表

230401

	30A C型 調光回路	60A C型 直回路	60A C型 ND回路	平行 制御直	DMX OUT
第1サス	16	1	1	2	2
第2サス	16	1	1	2	2
第3サス	16	1	1	2	2
第4サス	16	1	1	2	2
第5サス	16	1	1	2	2
UHフライダクト (UHの仕様については右参照)	16	1	1	2	2

UH 300 W	(C型20Aコンセント3口+C型30Aコンセント1口) ×16回路 1灯単体ハンガー吊 1色×10灯 計40台 基本色 #71,#72,#63,#22 シートサイズ 263×233 DMX OUT ×2 制御直回路×2
	LH 200 W

注:UH,LHは常設されていません

30A C型 調光回路				
ギャ ラリ ー コ ン セ ン ト	GLWC下1 (1サス横)	3	GLWC上1 (1サス横)	3
	GLWC下2 (2サス横)	6	GLWC上2 (2サス横)	6
	GLWC下3 (7バトン横)	3	GLWC上3 (7バトン横)	3
	GLWC下4 (10バトン横)	3	GLWC上4 (10バトン横)	3
	合計	15	合計	15

30A C型 調光回路				
舞 台 コ ン セ ン ト	舞台WC下1	4	舞台WC上1	4
	舞台WC下2	4	舞台WC上2	4
	客席WC下	3	客席WC上	3
	30A C型 直回路			
	舞台WC奥1	3	舞台WC奥2	3

主調光操作卓		
プ リ テ ィ ナ メ ガ	最大コントロールチャンネル数	1024チャンネル
	記憶キュー数	3000シーン/1イベント 100イベント
	パート分割数	5パート
	チェイス	1000
	外部記憶装置	有(SDカード) その他のデータ変換はご相談ください
	サブマスター	フェーダー30本
	サブマスターページ	99ページ
	プリセットフェーダー	60本×3段 (180本×1段も可能)
	DMX	パッチ盤有り(パッチアウト可能)

調光室 DMX IN×2	ロールバック席奥 中二階上手側 映写室と同室 C型30A調光回路 ×4 1φ3W 105/210V 60Hz 50A
	ピンルーム DMX IN×2

舞台袖電源盤 上下共通仕様 OUT ミニカムロック カム→バラ 変換BOX有	1φ3W 105/210V 60Hz 50A	
	3φ3W 200V 60Hz 30A	
	DMX	OUT ×2
		IN ×1
制御直 ×2		

舞台からギャラリまでの高さ	4m24cm
---------------	--------

	平行 制御直	DMX
ギャラリ(上下共通)	2	OUT ×2
舞台袖操作盤	1	IN ×1

J:COM北九州芸術劇場

KITAKYUSHU PERFORMING ARTS CENTER

〒803-0812

北九州市小倉北区室町1丁目1-1-11

リバーウォーク北九州 7F

TEL(093)562-2650 (技術直通)

FAX(093)562-2588

Mail:technical@kicpac.org